



Mobile Media Solutions

INE-S900R Actualizare Soft

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introducere

Acest ghid descrie procedura de actualizare a software-ului.

Cerinte

- Conectare la internet de mare viteza.
- Calculator cu CD writer incorporat.
- Cd-uri goale (2 bucati)

Imbunatatirile software-ului

- Redarea fisierelor video de pe USB.
- Redare video pe o parte a ecranului.
- Gestionarea fisierelor audio de pe USB–structura arbore pentru lista audio de cautare
- SCDB cu criptare de date direcional – in cazul in care versiunea hartii a aparatului este 1.00, datele SCDB preinstalate vor trebui actualizate.
- Graphic User Interface change for postcode search
- Actualizare firmware pentru mecanismul DVD
- Software-ul aplicatiilor navigatiei este imbunatatit



Actualizare de soft pentru INE-S900R

1. Descarcati fisierul "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" in calculatorul dvs si extrageți-l . Introduceți un cd gol CD-R (CD-R 01).
2. Deschide programul tau de scriere CD. Mergi la "Copy Mode" si selecteaza "Burn Image". Cautati fisierul "01 - DVD Drive Software", adaugati-l si scrieti-l pe CD-R (CD-R 01).
3. Introduceți un cd gol CD-R (CD-R 02). Deschide programul tau de scriere CD. Mergi la "Copy Mode" si selecteaza "Burn Image".Cautati fisierul "02-Program Update",adaugati-l si scrieti-l pe CD-R (CD-R 02).
4. Porniti INE-S900R si introduceți CD-R 01.
5. Procesul de actualizare va incepe . Confirmati apasand "Yes".



Nota : NU opriti ACC si NU scoateti CD-ul pana cand procesul de actualizare nu este terminat . Sistemul va reporni automat dupa aproximativ 5 minute (CD-R 01) si dupa 10 minute (CD-R 02).

6. Repetati punctul 4,utilizand CD-R 02.

Version Information

Aplicatie versiune 2.0